

HDMOD-7 "Οικιακός" διαμορφωτής

1 x HDMI to DVB-T/C/ATSC/ISDB-T/DTMB modulator

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του HDMOD 7. Τώρα διαθέτετε έναν προηγμένης τεχνολογίας, πολυπρότυπο Full HD – HDMI διαμορφωτή, με δυνατότητα ελέγχου μέσω Bluetooth. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις προηγμένες δυνατότητές του,

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1 Περιγραφή

Το HDMOD 7 είναι ένας επαγγελματικού επιπέδου Full HD HDMI διαμορφωτής, ο οποίος μετατρέπει μία είσοδο HDMI σε ψηφιακή έξοδο RF, συμβατή με πολλαπλά διεθνή πρότυπα — συμπεριλαμβανομένων των DVB T, DVB C, ATSC, ISDB T και DTMB. Υποστηρίζει αναλύσεις έως και 1080p (50/60 interlaced ή progressive) και χρησιμοποιεί κωδικοποίηση H.264 (MPEG 4 AVC) για εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Με υποστήριξη HDCP v1.4, το HDMOD 7 εξασφαλίζει συμβατότητα με οποιαδήποτε συσκευή που παρέχει περιεχόμενο μέσω HDMI. Η απόδοση διαμόρφωσης είναι εξαιρετική, με MER ≥ 40 dB σε ολόκληρη τη ζώνη RF (50–950 MHz).

Η απομακρυσμένη ρύθμιση και παραμετροποίηση πραγματοποιείται μέσω Bluetooth v5.0 χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Lemco, διαθέσιμη για Android και iOS, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητο ζεύγος (pairing). Η συμπαγής μεταλλική κατασκευή προσφέρει ισχυρή ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, αποδοτική απαγωγή θερμότητας και υψηλή αντοχή.

2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά

- 1 HDMI input up to 1080p, with HDCP 1.4 support
- Multi-standard RF output: DVB-T/C, ATSC, ISDB-T, DTMB
- High-quality H.264 encoding with bitrate up to 20 Mbps
- Full transport stream generation: PAT, PMT, SDT, NIT, EIT
- Bluetooth app control, does not require Bluetooth pairing
- Android v8.0 and above or iOS 13 and above
- Compact, wall-mountable design
- Output level up to 90 dBμV, adjustable attenuation
- Wide modulation parameters and high MER performance (>40 dB)
- 5 year warranty

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ APP

Το HDMOD-7 μπορεί να προγραμματιστεί στο πεδίο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω απλά βήματα:

Βήμα 1

Τροφοδοτείστε το HDMOD-7 με ρεύμα, συνδέοντας το εξωτερικό τροφοδοτικό του. Το HDMOD-7 χρειάζεται 20 - 30 δευτ/τα για να ξεκινήσει, ενώ ο δείκτης κατάστασης λειτουργίας θα αναβοσβήνει μεταξύ κόκκινου και πράσινου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν ο δείκτης παραμένει σταθερά πράσινος, έχετε πλέον τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το HDMOD-7.

Βήμα 2

Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Lemco" από το Google play ή το App Store:

Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το app στο κινητό / tablet σας.



Βήμα 3

Το app έχει το παρακάτω εικονίδιο:



Μόλις το «τρέξετε», το app θα ζητήσει να ενεργοποιήσει το Bluetooth. Ανάλογα την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του κινητού / tablet σας, ίσως σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το GPS / Θέση / Τοποθεσία. Το app ΔΕΝ καταγράφει και ΔΕΝ χρησιμοποιεί τη γεωγραφική σας θέση. Οι υπηρεσίες εντοπισμού είναι απαραίτητες σε συγκεκριμένες εκδόσεις του Android για τη λειτουργία Bluetooth Low Energy (BLE).

Το HDMOD-4 χρησιμοποιεί BLE (Bluetooth Low Energy) και ΔΕ χρειάζεται «ζευγάρισμα» (pair) με το κινητό / tablet σας. Εάν έχετε ήδη «ζευγαρώσει» τη συσκευή με το κινητό / tablet σας, παρακαλείστε να το «ξε-ζευγαρώσετε» (unpair). Το εργοστασιακό PIN είναι 1234

4. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στο www.lemco.gr