

micro line

MLC-201

2xDVB-S/S2/S2X + 2xFlexCAM to IP

Οδηγός γρήγορης Εγκατάστασης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες για την αγορά του MLC-201. Αυτή την στιγμή κατέχετε ένα κορυφαίας ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό Mini DTV headend. Για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο την αγορά σας παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1 - Περιγραφή

Το MLC-201 είναι ένα πολύ ισχυρό mini headend, ικανό να δέχεται έως 2 ανεξάρτητες δορυφορικές (DVB-S/S2/S2X) εισόδους με χρήση 2x FlexCAM και τις μετατρέπει σε IPTV διανομή των προγραμμάτων μέσω UDP/RTP- multicast/unicast. Ταυτόχρονα το MLC-201 υποστηρίζει λήψη δορυφόρων με τεχνολογία "multi-stream". Η ύπαρξη δυο FlexCam δίνει την δυνατότητα αποκωδικοποίησης κλειδωμένων προγραμμάτων ενώ η τεχνολογία "Flex" σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να τα συνδέσει τα CAM είτε στην είσοδο της συσκευής είτε στην έξοδο.

Ο ενσωματωμένος web server του MLC-201 παρέχει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον διαχείρισης καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ή τοπικού ελέγχου της συσκευής μέσω LAN.

Το μικρό του μέγεθος και οι ισχυρές ικανότητες καθιστούν το MLC-201 ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται διανομή FTA (Free-To-Air) ή κλειδωμένων τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε IPTV.



2.2 - Δυνατότητες

- ▶ 2 ανεξάρτητες εισοδοι DVB-S/S2/S2X
- ▶ 2 x FlexCAM
- ▶ Υποστήριξη τεχνολογίας "multistream"
- ▶ Gbit IP streaming (έως και 64xSPTS/4xMPTS)
- ▶ Χρήση διπλής τροφοδοσίας με κύκλωμα εφεδρείας
- ▶ Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος μέσω LAN
- ▶ Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- ▶ Τοποθέτηση επιτοίχια ή rack (απαιτείται αγορά της ειδικής βάσης)
- ▶ Μικρό μέγεθος
- ▶ SNMP v2
- ▶ 5 χρόνια εγγύηση

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το MLC-201 έχει ένα πολύ φιλικό interface προγραμματισμού και επιτήρησης. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ενσωματωμένο web server ανοίγοντας ένα Internet browser (συμβατό με τελευταίες εκδόσεις Firefox, Chrome και Edge) και οδηγώντας τον στη διεύθυνση static **IP: 192.168.1.205**.

Τα εργοστασιακά username και password είναι τα εξής:

Username: admin
Password: 12345

Περισσότερες πληροφορίες:

- ▶ Μπορείτε να βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στο www.lemco.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Lemco IKE

Λαθείας 46 - 13678

Αχαρνές, Αθήνα

www.lemco.tv

Τηλ.: +30 210 2811401

Fax: +30 210 2825755

Email: info@lemco.gr

